Gigaset

Euroset 5040

Le téléphone filaire haut de gamme avec détecteur de proximité, un clavier ergonomique et une utilisation intuitive.



- Interface :a/b (analogique)
- Raccordement : réseau public, FXS, PaBX
- Standards : HAC, FSK, DTMF
- Système : téléphone filaire large touches

USP

- Larges touches
- 6 touches de raccourcis illuminées en cas d'appel entrant ou d'appel manqué(1)
- Détecteur de proximité qui déclenche le rétro-éclairage automatique du clavier et de l'écran ainsi qu'une prise d'appel automatique en mode mains-libres des appels provenant de numéros enregistrés.
- Compatible avec les aides auditives

Afficheur

- Ecran inclinable de 0 à 60°
- Taille de l'écran : 82 x 21 mm
- Ecran retro-éclairé noir et blanc : 1 ligne de 14 caractères + 1 ligne de pictogrammes
- Affichage de l'heure en mode veille
- Synchronisation de l'heure par le réseau(1).
- Affichage de la durée de communication

Clavier

- 12 touches de numérotation et 9 touches de fonction.
- 6 touches nominatives avec illumination en cas d'appel ou d'appel manqué
- Verrouillage clavier par appui long sur la touche #.
- Détecteur de proximité (illumination automatique) activé par appui long sur la touche *
- Touche "Mute"
- Large touche (« Enveloppe ») clignotante en cas d'appel entrant ou d'appels manqués. Accès direct à la liste des appels manqués
- Touche "R" (durée du flashing réglable)
- Touche pause (->->)

Acoustique

- Ajustement du volume (écouteur combiné, haut-parleur, sonnerie) via les touches +/-
- Volume de la sonnerie réglable sur 4 niveaux
- Volume de l'écouteur réglable sur 3 niveaux
- Volume du haut-parleur (mains-libres) réglable sur 7 niveaux
- Réglage de la fréquence (rapidité) de la sonnerie sur 3 niveaux

Numérotation

- Pré-numérotation avec correction possible (affichage grands caractères du N° composé)
- Liste des 5 derniers numéros composés
- Numérotation par fréquence vocale ou implusion
- Appel d'urgence : verrouillage du clavier autorisant uniquement les appels vers un numéro pré-enregistré, en décrochant le combiné (ou en appuyant sur la touche haut-parleur) et en appuyant sur n'importe quelle touche

Appels entrants

- Présentation du numéro de l'appelant (CLIP) (1)
- Signalisation visuelle des appels entrants et manqués (la large touche « Enveloppe » clignote)
- 10 mélodies paramétrables pour la sonnerie

Touches nominatives

- 6 touches nominatives à accès direct
- Illumination de la touche nominative en cas d'appel entrant ou d'appel manqué(1)du numéro enregistré
- Un premier appui pour éteindre le rappel lumineux, un second appui pour rappeler le numéro manqué
- Prise d'appel automatique en mode mains-libres des appels entrants provenant du numéro enregistré

Appels manqués

- Signalisation visuelle des appels manqués
- Accès direct et simple à la liste des appels manqués(1) (large touche « Enveloppe » clignote)
- Liste des 50 derniers appels manqués (1)
- Rappel de l'appelant à partir de la liste des appels manqués

Autres données techniques

- Toutes les fonctionnalités sauf celles impliquant le capteur de proximité (prise d'appel automatique et illumination automatique) ou l'illumination des touches peuvent être utilisé sans que le bloc secteur soit branché
- Compatibilité aides auditives (CCITT P37)
- Présentation du numéro de l'appelant (CLIP) (1)
- Dernier numéro composé – Max. 32 caractères
- Mains-libres – lorsqu'il est actif, le mains-libres est signalé visuellement

<u>Dimensions / Poids :</u>

- Produit : 232 x 201 x 70 mm / 726 g
- Packaging : 258 x 199 x 96 / 1100 g

<u>Contenu de l'emballage</u>

- 1 base + 1 combiné
- 1 bloc secteur
- 1 cordon téléphonique
- 1 mode d'emploi

Couleur : Anthracite

EAN: 4250366813257
Sachnummer : S30350-S211-N101

(1) Selon services souscrits auprès de l'opérateur réseau.